






OZNACZENIA PRODUKCYJNE DIOD

Typ diody	I pasek (od katody)	II pasek	III pasek	
BA 157	czerw.	czerw.	—	400V
BA 158	biały	biały	—	600V
BA 159	zielony	zielony	—	1000V
BAVP 17	brąz.	fiolet	—	20V
BAVP 18	brąz.	szary	—	50V
BAVP 19	brąz.	biały	—	100V
BAVP 20	czerw.	czarny	—	160V
BAVP 21	czerw.	brąz.	—	200V
BYP 150-50	nieb.	nieb.	nieb.	
BYP 150-100	szary	szary	szary	
BYP 150-225	żółty	żółty	żółty	
BYP 150-900	zielony	zielony	zielony	
BYP 150-400	czerw.	czerw.	czerw.	
BYP 150-600	biały	biały	biały	
BYP 401-50	szary	—	—	
BYP 401-100	czerw.	—	—	
BYP 401-200	żółty	—	—	
BYP 401-400	zielony	—	—	
BYP 401-600	nieb.	—	—	
BYP 401-800	biały	—	—	
BYP 401-1000	brąz.	—	—	

W MW2001 przy stosowaniu jako S201 TDA 2530 dołączyć R224, R225 oraz odłączyć n7 US201 od masy.



KOD BARWNY

ozn.	kol.	srebr.	żółty	czarny	niebieski	czarny	purpurowy	żółty	zielony	niebieski	fiol.	szary	biały
1 cyfra	—	—	—	—	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 cyfra	—	—	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	—
mnożnik	10 ⁻²	10 ⁻¹	1	10	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁸	10 ⁹	—
toler. [%]	±10	±5	—	±1	±2	—	—	—	—	—	—	—	—


TOLERANCJE KONDENSATORÓW (OZN. PRODUKCYJNE)

ozn. literowe	U	S	M	K	J	H	G	F	C	E	—
toler. [%]	±20	±20	±20	±20	±10	±5	±2.5	±2	±1	±0.5	—




DOPUSZCZALNE NAPIĘCIA KONDENSATORÓW (OZN. PRODUKCYJNE)

ozn. literowe	m	l	a	b	c	d	e	f	g	h	i
napięcie [V]	25	40/50	63	100	160	250	400	500	630	750	1000

UL1244 / TBA 120 U /						UL1480 / TBA 800 /					
końc.	nap. [V]	końc.	nap. [V]	końc.	nap. [V]	końc.	nap. [V]	końc.	nap. [V]	końc.	nap. [V]
1	0	4	4.5	7	2.7	12	4.1	1	24	4	24
2	1.8	5	3.3	8	3.8	13	1.8	2	—	5	0.7
3	2.7	6	—	9	2.7	14	1.8	3	—	6	1.3



UL1950 / SAS 500 /						A 241D / TDA 2541 /					
końc.	nap. [V]	końc.	nap. [V]	końc.	nap. [V]	końc.	nap. [V]	końc.	nap. [V]	końc.	nap. [V]
1	masa	4	7.0	7	11.0	10	—	13	0.2 - 28	16	42.4
2	7.0	5	10.2	8	7.0	11	0.2 - 28	14	0.2 - 28	17	2.0
3	0.5	6	7.0	9	11.0	12	0.2 - 28	15	0.2 - 28	18	3.1



MCA 640 / TCA 640 /						MCA 650 / TCA 650 /					
końc.	nap. [V]	końc.	nap. [V]	końc.	nap. [V]	końc.	nap. [V]	końc.	nap. [V]	końc.	nap. [V]
1	8.8	5	2.4	9	6.0	13	8.8	1	3.5	5	4.2
2	0	6	-0.04	10	5.3	14	11.6	2	0	6	3.3
3	2.4	7	2.3	11	0	15	8.7	3	3.6	7	3.1
4	0	8	11.0	12	3.8	16	0	4	0	8	4.0

